

Центрам сервісного обслуговування

Шановні партнери

У відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 22.11.2024 № 601 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13» суб'єкти господарювання з 01.03.2025 року при використанні РРО повинні друкувати розрахункові документи, форма і зміст яких відповідає вимогам вказаного наказу.

В зв'язку з цим повідомляємо наступне.

ЕККР моделей МАРІЯ-304Т з версією ПЗ 304Т-6, МАРІЯ-304Т1 з версією ПЗ 304Т1-6, МАРІЯ-304Т3 з версією ПЗ 304Т3-6, КСТ-Т4 з версією ПЗ Т4-6 (надалі «6-та версія») будуть забезпечувати друк розрахункових документів за новими вимогами, шляхом програмування в ЕККР відповідних налаштувань. Дані налаштування не впливають на виконання фіскальних функцій, а тому відсутня необхідність впровадження нової версії ПЗ фіскального блоку. Порядок і методика проведення налаштувань наведена нижче.

В ЕККР перелічених моделей з версіями ПЗ фіскального блоку **нижче 6-ї версії**, потрібно провести **заміну ПЗ до 6-ї версії** і тільки потім провести налаштування.

При заміні ПЗ до 6-ї версії потрібно обов'язково зареєструвати зміну ПЗ у електронному кабінеті ДПС :

- ЦСО, внести до існуючого договору з власником РРО нову версію програмного забезпечення у «Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт Реєстратора розрахункових операцій» за ф. № 3-ЦСО

- Власнику РРО, необхідно подати в електронному кабінеті ДПС заяву про перереєстрацію з новою версією РРО та надати до ЦСО нове Реєстраційне посвідчення.

Для забезпечення друку розрахункових документів передбачених змінами до Наказу №13 від 21.01.2016 просимо провести наступні налаштування для ЕККР:

Перед налаштуванням **ОБОВ'ЯЗКОВО виконати наступне:**

1. Провести на ЕККР „вилучення грошей з каси” під „0”.
2. Зняти Z-звіт.
3. Передати ВСІ дані на сервер еквайра
4. Перевірити, що в налаштуваннях меню „Сервісної консолі” – „Модем/РРО” вказано посилання на сервер статистики: **respro.com.ua:4566** або **89.184.65.150:4566**.
5. Перевірити наявність зв'язку з сервером статистики.

За допомогою „Сервісної консолі” провести налаштування:

1. З'єднатися з PPO.
2. Відкрити в меню „Підключення” – „Термінал ЕККР”.
3. Набрати і виконати команду **drel**. По відповіді визначити наявний номер зборки бібліотеки.
4. Набрати і виконати команду для налаштування, в форматі **MDMDAB02xxEF**, де xx – відповідає наявному номеру зборки бібліотеки, а саме:

30 – v3.0

01 – v3.1...3.9

40 – v4.0

41 – v4.1...4.2

43 – v4.3...4.6

47 – v4.7...4.9

85 – v5.0...5.9

6A – v6.0...6.4

D3 – v6.5

C7 – v6.6

7E – v6.7

5. Після отримання відповіді від PPO: DONE, READY, вимкнути і увімкнути живлення.
6. Процес налаштувань повинен виконуватись, про що свідчить сповіщення зумером.
7. Після закінчення налаштувань, PPO перенавантажиться і надрукує документ „Мережу увімкнено”. Якщо друк документу не відбувся, а загорівся червоний індикатор „Error”, потрібно виконати ініціалізацію ОЗП за допомогою утиліти „Service Util”. Після цього вимкнути і увімкнути живлення PPO.
8. Для версій PPO з модулем Ethernet необхідно додатково налаштувати ПЗ модему до версії 2.7.

Для цього виконати в „Терміналі ЕККР” команду **MDMDA0010A**

Вимкнути і увімкнути живлення PPO. Відкрити в меню „Підключення” – „Термінал ЕККР”, набрати і виконати команду **drel**, та перевірити що версія ПЗ PPO та модему налаштовані.

(версія параметрів L v6.8Q)

Версія **304T-6M**

[FRSC-304T-6M Feb 12 2025 18:01:17 L v6.8Q \(Feb 12 2025 17:55:04\)t M v2.7\(Sep 27 2024 15:14:42\)](#)

Версія **304T-6**

[FRSC-304T-6 Feb 12 2025 18:00:42 L v6.8Q \(Feb 12 2025 17:54:23\)t M \(TCP/IP stack\)](#)

Версія **304T1-6**

[FRSC-304T1-6 Feb 12 2025 17:59:10 L v6.8Q \(Feb 12 2025 17:55:04\)t M v2.7\(Sep 27 2024 15:14:42\)](#)

або

[drelFRSC-304T1-6 Feb 12 2025 18:00:04 L v6.8Q \(Feb 12 2025 17:54:23\)t M \(TCP/IP stack\)](#)

Версія **304T3-6**

[FRSC-304T3-6 Feb 12 2025 18:01:57 L v6.8Q \(Feb 12 2025 17:54:23\)t M \(TCP/IP stack\)](#)

Версія **T4-6**

[FRSC-T4-6 Feb 12 2025 18:02:32 L v6.8Q \(Feb 12 2025 17:54:23\)t M \(TCP/IP stack\)](#)

Версія **C2-2**

FRSC-C2-2 Feb 17 2025 09:07:12 L v6.8Q (Feb 12 2025 17:55:04)t M v2.7(Sep 27 2024 15:14:42)

Версія **303A1-6**

FRSC-303A1-6 Feb 18 2025 12:40:37 L v6.8Q (Feb 17 2025 16:07:41)p M (TCP/IP stack)

або

FRSC-303A1-6 Feb 18 2025 12:24:03 L v6.8Q (Feb 17 2025 16:07:50)p M v2.7(Sep 27 2024 15:14:42)

Версія **303A2-6**

FRSC-303A2-6 Feb 18 2025 12:39:41 L v6.8Q (Feb 17 2025 16:07:50)p M v2.7(Sep 27 2024 15:14:42)

Версія **303A4-7**

FRSC-303A4-7 Feb 18 2025 12:41:22 L v6.8Q (Feb 17 2025 16:07:41)p M (TCP/IP stack)